



POM1

polohový orientační maják

Maják POM1 usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru. Pomocí tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační bod (vchod do domu, lavičku na zahradě, místo uložení věcí) nebo nebezpečné místo (výkop, stavební pracoviště).

Maják POM1 po zapnutí vydává opakovaně akustický signál. Druh signálu a opakovací periodu lze zvolit. Zařízení je napájeno z baterie 9V, která vydrží přibližně na 40 dní nepřetržitého provozu.

Návod k obsluze:

Na přední straně majáku se nachází kolébkový vypínač a tlačítko nastavení druhu trylky a periody. Maják nemá kvůli jednoduchosti nastavení hlasitosti trylky. Potřebujete-li však slabší zvuk, položte maják na podložku přední stranou dolů. Vyzařování reproduktoru majáku je směrové.

Změna druhu trylky a periody se provádí pomocí tlačítka na přední straně majáku:

- krátkým stiskem vyvoláte okamžité přehrání momentálně nastaveného trylky, opakovaným krátkým stiskem se vám postupně přehrává nabídka trylků. Po přehrání trylky, který vám vyhovuje, prostě nechte tlačítko uvolněné alespoň 3s. Trylek se uloží do paměti majáku a nadále bude přehráván tento (i po vypnutí a opětovném zapnutí majáku).
- Opakovací periodu je možno nastavit v rozsahu 0-15 minut, do 15 sekund plynule, potom po 5 s až do 1 minuty, potom po 1 min až do 15 min.
 - Pro nastavení opakovací periody tlačítko stiskněte a držte tak dlouho, jakou si přejete opakovací periodu. Do 15 s se ozývá klapání 4x za sekundu, po dosažení 15 s pak krátká pípnutí, každé odpovídá dalším 5 sekundám. Po dosažení 1 minuty se pak ozývají dvojpípnutí, každé odpovídá 1 minutě.
 - Po dosažení požadované délky periody (max. hodnota je 15 minut) tlačítko uvolněte. Nastavená perioda bude opět uložena v paměti majáku.
- Uložení nastavení do paměti je indikováno dlouhým nízkým pípnutím. Pokud je perioda delší, než 1 minuta, trylek se přehrává 3x.

Baterie se do majáku vkládá po otevření posuvného víka na zadní straně. Maják nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou údržbu. Pokud dojde k jeho namočení, otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a nechte maják v pokojové teplotě vyschnout.

Technické údaje:

Napájení:	baterie 9V, 6F22
Odběr:	podle nastavení, asi 0,1-0,5 mA
Rozměry:	27x68x110 mm
Hmotnost:	90 g
Krytí:	IP54